

Pirmā stāva telpu eksplikācija			
Nr.	Nosaukums	Platība, m2 Esošā ēka	Platība, m2 Jaunā ēka
101	Vējtveris	4.2	
102	Vestibils	210.3	
103	Apsardzes telpa	9.2	
104	Saimniecības daļa	11.7	
105	Medpunkts	12.0	
106	Psihologa kabinets	11.6	
107	Lifta priekštelpa	5.2	
108	Palīgtelpa	7.1	
109	Klase	48.4	
110	Palīgtelpa	16.7	
111	Palīgtelpa	9.0	
112	Amatu mācību kl.	48.8	
113	Palīgtelpa	4.1	
114	Vējtveris	3.6	
115	Garderobe	128.6	
116	Palīgtelpa	2.6	
117	Vējtveris	7.9	
118	Mājturības telpa	31.0	
119	Palīgtelpa	16.2	
120	Gaitenis	40.2	
121	Gatavošanas telpa	21.4	
122	Mājturības telpa	25.7	
123	Tualete (skolotāji)	2.4	
124	Tualete (skolotāji)	2.3	
125	Tualete (invalīdu)	3.4	
126	Tualete	7.9	
127	Tualete	7.9	
128	Palīgtelpa	7.5	
129	Kāpņu telpa	8.3	
130	Kāpņu telpa	10.6	
131	Kāpņu telpa		5.4
132	Vējtveris		14.8
133	Piegāde		8.4
134	Virtuve		69.6
135	Ēdnīca		190.5
136	Priekštelpa		10.1
137	Kāpņu telpa		6.5
	Kopā:	758.4	305.3

APZĪMĒJUMI

- Spēka kabeļlīnijas trase
- XD — Kontaktdakša 400V 16A, 3P+N+E, v/a IP44
- XR — Kontaktligzda 400V 16A, 3P+N+E, v/a IP44
- XS — Kontaktligzda 230V 16A, L+N+PE, z/a IP20
- XS2 — Kontaktligzda 230V 16A, L+N+PE, z/a IP20, divvietīga
- XS3 — Kontaktligzda 230V 16A, L+N+PE, z/a IP20, trīsvietīga
- XH — Kontaktligzda 230V 16A, L+N+PE, z/a IP44
- XH2 — Kontaktligzda 230V 16A, L+N+PE, z/a IP44, divvietīga
- XH3 — Kontaktligzda 230V 16A, L+N+PE, z/a IP44, trīsvietīga
- XK3 — Kontaktligzda, 230V 16A, L+N+PE, iebūvēta kabeļkanālā, IP44, trīsvietīga
- RK — Grīdas kārba, 8vietīga, 230V 16A, L+N+PE, z/a IP44,
- XT — Izvads 1 fāzes 230V 16A, L+N+PE,
- XM — Izvads 3 fāzes 400V 16A, L+N+PE,
- Sadalne 0.4kV
- Kabeļlīnijas stāvvads
- KG — Grīdas kārba, 1vietīga 230V 16A, L+N+PE, z/a IP44,
- KS — Kontaktligzdu kārba galdā, 2vietīga, 230V 16A, L+N+PE, z/a, IP44
- SB — Spiedpoga, 230V 16A, L+N+PE, z/a, IP44
- SK — Kubs kontaktligzdām izvēlkams no griestiem, 2vietīga, 230V 16A, L+N+PE, z/a, IP44

Piezīme:

1. Aizliegts šķērsot nesošos rīģeļa . Kabeļlīnijas montēt uz kabeļu renēm un zem sienu un griestu apšuvuma.
2. Izvadiem atstāt vismaz 1.5m garus kabeļu galus.
3. Piesaistes precizēt būvniecības gaitā ņemot vērā mēbeļu un elektroiekārtu specifiku.
4. Visas Kontakligzdas paredzēt ar gultni un bērnu aizsardzību.
5. Šķērsojot sienu un griestu konstrukcijas kabeļus ievilkt aizsargcaurulēs, caur ugunsdrošiem nodalījumiem aizpildot ar ugunsdrošu blīvējumu..
6. Pirms elektroiekārtu pieslēgšanas elektrotīklam precizēt elektrotehniskos parametrus projektā norādītajiem, nepieciešamības gadījumā saskaņot el. jaudas ar projekta autoru.
7. Elektroietaises marķēt ar norādīto burtciparu kombināciju.
8. Kontaktligzu un kārbu augstumiem ir informatīvs raksturs, pielāgot reālajam mēbeļu izvietojumam un gabarītiem.
9. Grīdas kārbu montāžu grīdas pīrāgā saskaņot ar arhiteku un projekta autoru.

Būvpr.daļas vad.	A. Mūzis		03.04.2017
Inženieris	N.Segliņš		03.04.2017

ADRESE: ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"

OBJEKTS: "SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS" 1.kārta

PASŪTĪTĀJS: SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150

RASĒJUMS: 1.stāva spēka elektrotīkli

FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
EL.dwg	SND 2016/07/AK	BP
MĒROGS: 1:100	LAPU SKAITS: 9/40	LAPA: EL-8

BALTEX GROUP

Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

A1